

居家緊急狀況處理

(壹) 停電	一、台灣電力公司〈請台電提供發電機〉 澎湖營業處總機電話 (06)921-3111 事故停電搶修專線 1911 免費服務電話 0800-031-212 二、發電機租借廠商 晉通商家 (06)921-2806 澎湖縣馬公市西文里 97 號之 81 三、撥打 119 救護專線〈送至三總澎院〉 備註機器故障或病人喘，請使用人工甦醒球接氧氣(上調至最高量)。
(貳) 氣切 照護	一、氣切管阻塞或滑脫 1、先給予氧氣或人工甦醒球。 2、氣切傷口消毒紗布覆蓋，帶著滑脫的氣切管緊急送醫，並請通知居家護理所。 3、若為部分滑脫，運送過程中宜想辦法將留在內部之部分固定住，直到醫療人員接手。 二、嘴巴有漏氣或冒水泡泡等現象 1、抽痰後，抽空氣囊至扁平為止。(若無法扁平，請至鄰近醫療院所更換新氣切管)，再重新注入一開始的量 ml。若經過以上處裡仍無法解決，再逐次以每次 1ml 的量注入，直到漏氣改善。 2、若注入 10ml 以上的量，請聯繫呼吸治療師。
(參) 呼吸 機故 障排 除	一、呼吸機當機 1、重新開機，若仍故障，記下警示燈位置或顯示的相關訊息，請聯絡呼吸治療師或呼吸器廠商。 二、個案狀況變差或呼吸器配合不協調 1、請先評估病患不舒適的徵象，如：發燒、嘔吐、痰液性質等。 2、抽痰後使用人工甦醒球，待病人舒適後，再使用呼吸器看病患是否能搭配協調。

項次	螢幕顯示	可能的原因	處理
1	 	1. 管路脫落 2. 管路漏氣 3. 氣囊漏氣	1. 裝緊管路 2. 管路破洞，則換一套管路 3. 氣囊打入 1cc
2	 或  附其他英文字	1. 同項次 1 2. 呼吸量太 少	1. 把項次 1 的處理執行一次 2. 通知呼吸治療師
3		機器故障	給個案擠壓人工甦醒球，機器重開機，通知呼吸治療師
4		1. 管路漏氣 2. 管路阻塞 或曲折 3. 個案咳嗽 4. 機器異常	1. 裝緊管路 2. 管路破洞，則換一套管路 3. 擺順管路，檢查阻塞的地方 4. 若為機器異常，則通知呼吸治療師
備註	若有疑問，請洽詢 澎湖醫院護理部 呼吸治療師/居家護理師 電話：(06)926-1151		